

CD-N500

Lecteur CD et lecteur réseau

Nouveau concept HiFi : CD et audio réseau.
L'expérience audio complète dans un lecteur tout-en-un.

Grande qualité audio - Utilisation et connexion faciles - Contrôlez toutes vos sources audio - Connexion USB numérique - Application NP Controller - Fonctions réseau avancées

















- Lecteur polyvalent pour profiter d'une grande variété de sources musicales
- Ecoutez vos fichiers audio téléchargés sur internet et stockés sur un PC ou un système NAS
- La compatibilité avec la base de donnée vTuner permet d'accéder à des webradios mondiales via une connexion internet sur un LAN
- Musique en streaming (disponible via une mise à jour logicielle ultérieure)
- Connexion USB numérique en façade pour iPod, iPhone, iPad et appareils USB. La transmission numérique assure une qualité audio optimale.
- Application NP Controller pour contrôle via smartphone et tablette (iOS et Android) : réglages, sélection de la source, du morceau et affichage d'informations et jaquettes
- Profitez sur votre système audio de la musique contenue sur votre smartphone ou tablette grâce à la fonction Music Play
- Connexion sans fil avec l'adaptateur YWA-10 disponible séparément
- Restitution fidèle de toutes vos sources audio
- Design haut de gamme hérité du concept Yamaha HiFi
- Façade en aluminium avec bouton rotatif pour contrôle simplifié
- Esthétique en harmonie avec les autres produits Yamaha HiFi
- Composants sélectionnés avec soin, pour une qualité audio incomparable
- Circuits audio symétriques pour un cheminement optimal du signal audio
- DAC Burr-Brown 192KHz/32-bit de haute précision
- Fonctions réseau avancées
- Compatible avec les formats FLAC 192kHz/24-bit et Apple Lossless
- Performance optimale avec les sources audio haute-résolution
- Gapless Play, pour éliminer les pauses entre les plages CD jouées en continu
- Mode Pure Direct

- Niveau de sortie : 2.0 ± 0.3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz)
- Ratio Signal/Bruit : 110 dB
- Portée dynamique : 100 dB
- Distorsion Harmonique : 0.003%
- Réponse en fréquence : (CD) 2 Hz-20 kHz, (Réseau ; Fs 96 kHz) 2 Hz-96 kHz
- DLNA Version1.5 (compatible DMP/DMR)
- Formats : MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Apple Lossless
- Fréquence d'échantillonnage :
  - MP3/WMA/AAC : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz
  - WAV/FLAC : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
  - Apple Lossless : 44.1, 48 kHz
- Quantification : 16 bit, 24 bit (fichiers WAV/FLAC)
- Médias compatibles : CD-DA, CD-R, CD-RW, fichiers MP3 et WMA
- Consommation générale : 28 W

- 1 entrée USB
- 1 entrée réseau
- 1 sortie audio analogique
- 1 sortie optique numérique
- 1 sortie coaxiale numérique

- Dimensions du produit (L x H x P) : 435 x 96 x 313.3 mm
- Poids net : 5.25 kg
- Dimensions du carton (L x H x P) : N.C.
- Poids brut : N.C.
- Code EAN Black : 4957812523783
- Code EAN Silver : 4957812523837
- Eco-participation : 0,25€ HT, soit 0,30€ TTC

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.



Option - YWA-10
Adaptateur WiFi
L'adaptateur WiFi YWA-10 vous permet de connecter le Yamaha CD-N500 à un réseau domestique sans fil. L'alimentation est directement fournie en USB par le lecteur CD.





Vue arrière





Finition Black



BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
www.yamaha.fr

